Panasonic®

お知らせ

パーソナルコンピューター

品番 CF-W5/CF-Y5/CF-T5 シリーズ

本書では、モデルによって異なる内容について説明しています。『取扱説明書』および本書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

● セットアップユーティリティについて

本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。
- 累積使用時間の表示：「情報」メニューに 10 時間単位で表示されます。

● 無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ

無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方は、『取扱説明書』および 『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。（例：セットアップユーティリティの「詳細」メニューの [無線 LAN]）

● CF-W5/CF-Y5 シリーズ　DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

『取扱説明書』や 『操作マニュアル』などでは、「DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ」を「CD/DVD ドライブ」と表記しています。
- 『取扱説明書』に記載の下記ソフトウェアは、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルにはインストールされていません。
  - DVD-MovieAlbumSE 4.5（「MovieAlbum」と表記）
  - B's DVD Professional2（オーサリングソフト）
- 『取扱説明書』に “➔ 『操作マニュアル』「（CD/DVD ドライブ）」の「CD/DVD にデータを書き込む」” と記載されている場合、「CD にデータを書き込む」を参照してください。

● CF-Y5 シリーズ　XGA モデルをお使いの方へ

『取扱説明書』18 ページの「文字がにじんだりぼやけたりする場合」は、SXGA+（解像度 1400 × 1050 ドット）モデルをお使いのお客さまへの記載です。
XGA（解像度 1024 × 768 ドット）モデルをお使いのお客さまは対象外です。

● CF-T5 シリーズ本体仕様

機種名	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T5MW4AJS	CF-T5MC4AJS	CF-T5MW9AJS	CF-T5MC9AJS
無線 LAN	CF-T5MW4AJR と同じ（➔『取扱説明書』「仕様」）	内蔵されていません	CF-T5MW4AJR と同じ（➔『取扱説明書』「仕様」）	内蔵されていません
バッテリーパック			7.4V（Li-ion）、5.1 Ah	
バッテリー駆動時間 *1			・付属の軽量バッテリーパック（品番：CF-VZSU39U）を取り付けた場合：約 6 時間（エコノミーモード (ECO) 無効時） ・別売りのバッテリーパック（品番：CF-VZSU37U）を取り付けた場合：約 14 時間（エコノミーモード (ECO) 無効時）	
バッテリー充電時間 *2			・付属の軽量バッテリーパック（品番：CF-VZSU39U）を取り付けた場合：約 4 時間（電源オフ / オン時） ・別売りのバッテリーパック（品番：CF-VZSU37U）を取り付けた場合：約 5 時間（電源オフ時）/ 約 7 時間（電源オン時）	
質量 *3		約 1250 g	約 1040 g	約 1030 g

<table>
<tr><td rowspan="3">導入済みソフトウェア *4</td><td>Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMI ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ *5/Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ /PC 情報ビューアー</td></tr>
<tr><td>セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ *6/PC-Diagnostic ユーティリティ *7</td></tr>
<tr><td>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。
• Wireless Manager mobile edition 3.0 *8：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。
• ズームビューアー：「C:¥util¥loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
• NumLock お知らせ：「C:¥util¥numlkntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。
• セキュリティ設定ユーティリティ：「C:¥util¥secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</td></tr>
<tr><td>上記以外</td><td>CF-T5MW4AJR と同じ（➡『取扱説明書』「仕様」）</td></tr>
</table>

● CF-W5 シリーズ本体仕様

<table>
<tr><td colspan="3">機種名</td><td>CF-W5MC4AJS</td><td>CF-W5MW4AJS</td><td>CF-W5MW8AJS</td></tr>
<tr><td rowspan="6">CD/DVD ドライブ</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵(USB2.0インターフェース接続)</td><td rowspan="8">CF-W5MW8AJR と同じ
（➡『取扱説明書』「仕様」）</td></tr>
<tr><td colspan="2">バッファーアンダーランエラー防止機能（SmoothLink）搭載</td></tr>
<tr><td rowspan="2">連続データ転送速度 *9*10</td><td>再生</td><td colspan="2">DVD-RAM*11：2 倍速（4.7GB*12）/1 倍速（2.6GB*12）、DVD-R*13：最大 4 倍速、DVD-RW：最大 4 倍速、DVD-ROM*14：最大 8 倍速、+R：最大 4 倍速、+R DL：最大 4 倍速、+RW：最大 4 倍速、CD-ROM*14：最大 24 倍速、CD-R*14：最大 24 倍速、CD-RW：最大 24 倍速</td></tr>
<tr><td>記録</td><td colspan="2">CD-R 書き込み *15：4 倍速 /8 倍速 /10 ～ 16 倍速 /10 ～ 24 倍速、CD-RW 書き換え：4 倍速、High-Speed CD-RW 書き換え：4 倍速 /8 倍速 /10 倍速、Ultra-Speed CD-RW 書き換え：10 倍速 /10 ～ 16 倍速 /10 ～ 24 倍速</td></tr>
<tr><td rowspan="2">対応ディスク、および対応フォーマット *10</td><td>再生</td><td colspan="2">DVD-ROM（1 層、2 層）、DVD-Video、DVD-R*13（1.4GB、3.95GB、4.7GB）*12、DVD-RW（Ver.1.1/1.2　1.4GB、4.7GB、9.4GB）*12、DVD-RAM*11（1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB）*12、+R（4.7GB）*12、+R DL（8.5GB）*12、+RW（4.7GB）*12、CD-Audio、CD-ROM（XA 対応）、CD-R、Photo CD（マルチセッション対応）、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT</td></tr>
<tr><td>記録</td><td colspan="2">CD-R、CD-RW</td></tr>
<tr><td colspan="3">無線 LAN</td><td>内蔵されていません</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">質量 *3</td><td>約 1220 g</td><td>約 1230 g</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">導入済みソフトウェア *4</td><td colspan="3">Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMI ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ *5/Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ /PC 情報ビューアー /B's Recorder GOLD9 BASIC/WinDVD™ 8（OEM 版）CPRM 対応 *16</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>B's DVD Professional2（オーサリングソフト）*17/DVD-Movie AlbumSE 4.5*18</td></tr>
<tr><td colspan="3">セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ *19/PC-Diagnostic ユーティリティ *7</td></tr>
<tr><td colspan="3">下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。
• Wireless Manager mobile edition 3.0 *8：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。
• ズームビューアー：「C:¥util¥loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
• NumLock お知らせ：「C:¥util¥numlkntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。
• セキュリティ設定ユーティリティ：「C:¥util¥secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
• B's CLiP 7*20：「C:¥util¥bha¥clip」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</td></tr>
<tr><td colspan="3">上記以外</td><td colspan="3">CF-W5MW8AJR と同じ（➡『取扱説明書』「仕様」）</td></tr>
</table>

● CF-Y5 シリーズ本体仕様

<table>
<tr><th>機種名</th><th>CF-Y5MW4AJS</th><th>CF-Y5MW2AJS</th><th>CF-Y5MC2AJS</th><th>CF-Y5MW8AJS</th></tr>
<tr><td>CPU/
2 次キャッシュメモリー</td><td>CF-Y5MW8AJR と同じ
(➡『取扱説明書』「仕様」)</td><td colspan="2">インテル® Core™ Duo プロセッサー超低電圧★版 U2400、オンダイ L2 キャッシュ -2 MB[*21]、動作周波数 1.06 GHz、フロントサイド・バス 533MHz</td><td rowspan="16">CF-Y5MW8AJR と同じ
(➡『取扱説明書』「仕様」)</td></tr>
<tr><td>CD/DVD ドライブ</td><td colspan="3">DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵（USB2.0 インターフェース接続）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">バッファーアンダーランエラー防止機能（SmoothLink）搭載</td></tr>
<tr><td>連続データ転送速度 [*9*10]　再生</td><td colspan="3">DVD-RAM[*11]：2 倍速（4.7GB[*12]）/1 倍速（2.6GB[*12]）、DVD-R[*13]：最大 4 倍速、DVD-RW：最大 4 倍速、DVD-ROM[*14]：最大 8 倍速、+R：最大 4 倍速、+R DL：最大 4 倍速、+RW：最大 4 倍速、CD-ROM[*14]:最大 24 倍速、CD-R[*14]：最大 24 倍速、CD-RW：最大 24 倍速</td></tr>
<tr><td>連続データ転送速度　記録</td><td colspan="3">CD-R 書き込み [*15]：4 倍速 /8 倍速 /10 ～ 16 倍速 /10 ～ 24 倍速、CD-RW 書き換え：4 倍速、High-Speed CD-RW 書き換え：4 倍速 /8 倍速 /10 倍速、Ultra-Speed CD-RW 書き換え：10 倍速 /10 ～ 16 倍速 /10 ～ 24 倍速</td></tr>
<tr><td>対応ディスク、および対応フォーマット [*10]　再生</td><td colspan="3">DVD-ROM（1 層、2 層）、DVD-Video、DVD-R[*13]（1.4GB、3.95GB、4.7GB）[*12]、DVD-RW（Ver.1.1/1.2　1.4GB、4.7GB、9.4GB）[*12]、DVD-RAM[*11]（1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB）[*12]、+R（4.7GB）[*12]、+R DL（8.5GB）[*12]、+RW（4.7GB）[*12]、CD-Audio、CD-ROM（XA 対応）、CD-R、Photo CD（マルチセッション対応）、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT</td></tr>
<tr><td>対応ディスク、および対応フォーマット　記録</td><td colspan="3">CD-R、CD-RW</td></tr>
<tr><td>表示方式</td><td rowspan="7">CF-Y5MW8AJR と同じ
(➡『取扱説明書』「仕様」)</td><td colspan="2">14.1 型 TFT カラー液晶 XGA（1024 × 768 ドット）</td></tr>
<tr><td>内部 LCD 表示</td><td colspan="2">1024 × 768 ドット：約 1677 万色 [*22]</td></tr>
<tr><td>外部ディスプレイ表示 [*23]</td><td colspan="2">800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 768 ドット、1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1600 × 1200 ドット、2048 × 1536 ドット（60 Hz）[*24]：約 1677 万色</td></tr>
<tr><td>本体＋外部ディスプレイ同時表示 [*23]</td><td colspan="2">800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット：約 1677 万色 [*22]</td></tr>
<tr><td>無線 LAN</td><td></td><td>内蔵されていません</td></tr>
<tr><td>バッテリー駆動時間 [*1]</td><td colspan="2">約 9.5 時間（エコノミーモード（ECO）無効時）</td></tr>
<tr><td>消費電力 /
エネルギー消費効率 [*25]</td><td colspan="2">最大約 60 W[*26] ／ 2007 年度基準　I 区分 0.00099
（社）電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：36 W</td></tr>
<tr><td>質量 [*3]</td><td>約 1520 g</td><td colspan="2">約 1620 g</td></tr>
<tr><td rowspan="4">導入済みソフトウェア [*4]</td><td colspan="4">Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMI ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ /無線切り替えユーティリティ [*5]/Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ /PC 情報ビューアー /B's Recorder GOLD9 BASIC/WinDVD™ 8（OEM 版）CPRM 対応 [*16]</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>B's DVD Professional2（オーサリングソフト）[*17]/DVD-Movie AlbumSE 4.5[*18]</td></tr>
<tr><td colspan="4">セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ [*19]/PC-Diagnostic ユーティリティ [*7]</td></tr>
<tr><td colspan="4">下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。
• Wireless Manager mobile edition 3.0 [*8]：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。
• ズームビューアー：「C:¥util¥loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
• NumLock お知らせ：「C:¥util¥numlkntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。
• セキュリティ設定ユーティリティ：「C:¥util¥secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
• B's CLiP 7[*20]：「C:¥util¥bha¥clip」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。</td></tr>
<tr><td>上記以外</td><td colspan="4">CF-Y5MW8AJR と同じ（➡『取扱説明書』「仕様」）</td></tr>
</table>

★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。
*1 「JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」による駆動時間。セットアップユーティリティの [メモリー / ビデオ省電力] を [バッテリー優先] に設定時の測定値。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約 8 割になります。(➜ 『操作マニュアル』「 (バッテリー)」の「駆動時間について」)
*2 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
*3 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
*4 本機はインストール済み OS 以外では動作保証しておりません。
*5 無線 LAN 内蔵モデルのみ。
*6 修復用領域（WinRE）から実行するユーティリティ。（実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行してください。）
*7 起動方法は『取扱説明書』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。
*8 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト（パナソニック液晶プロジェクター TH-LB10NT/TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT とワイヤレス接続するときに使います）。(➜ 『操作マニュアル』「 （周辺機器)」の「プロジェクターを使う」)
無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード（お使いのプロジェクターの推奨品）が必要です。
*9 データ転送速度は当社測定値。DVD の 1 倍速の転送速度は 1,350 KB/ 秒。CD の 1 倍速の転送速度は 150 KB/ 秒。
*10 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW は、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。
DVD-R DL の読み出しには対応していません。
*11 DVD-RAM は、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク（Type2、Type4）のみ使用できます。
*12 1 GB=1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。
*13 DVD-R は、4.7 GB（for General）の再生に対応。DVD-R（for Authoring）の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
*14 偏重心のディスク（重心が中央にないディスク）を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
*15 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
*16 CPRM で録画されたメディア（DVD-RAM、DVD-R および DVD-RW）を再生する場合は、WinDVD に CPRM 拡張機能（CPRM Pack）プログラムを組み込んでください。(➜ 『操作マニュアル』「 （CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Video を見る（WinDVD)」)
DVD-Audio の再生には対応していません。
*17 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。（本機には、キャプチャー機能がありません）
*18 VR モードで DVD-RAM に録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能および Dolby Digital のエンコード機能は入っておりません。CPRM で録画されたディスクの再生編集はできません。
*19 プロダクトリカバリー DVD-ROM が必要です。
*20 CD-R、DVD-R、+R、DVD-RAM をサポートしていません。
*21 1 MB＝1,048,576 バイト。
*22 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約 1677 万色表示を実現しています。
*23 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ（http://askpc.panasonic.co.jp/index.html）の「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。
*24 2048 × 1536 ドットの解像度で外部ディスプレイに表示する場合は、60 Hz のリフレッシュレートをサポートしているディスプレイをお使いください。2048 × 1536 ドットの解像度で、60 Hz のリフレッシュレートをサポートしていない外部ディスプレイを接続すると、正しく表示されない場合があります。
*25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
*26 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約 1.5 W。

松下電器産業株式会社　IT プロダクツ事業部

〒570-0021　大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
Printed in Japan

DFQM1A41ZA SS1206-0